
AIMB-781

LGA1155 Intel[®]酷睿™ i7/i5/i3/奔腾 ATX母板 支持 DVI/VGA, 双GbE LAN, DDR3, SATA III



特性

支持 Intel® 酷睿™ i7/i5/i3/奔腾处理器, 搭配 Q67/B65 芯片组 4个 DIMM 插槽,支持最大16 GB DDR3 1066/1333 扩展 支持VGA 和 DVI 双显和双GbE LAN 支持 SATA RAID 0, 1, 5, 10, AMT7.0, TPM 1.2 (可选) 支持嵌入式软件 APIs 和实用程序

软件 APIs:

实用程序:
















注: eSOS程序按需特定BIOS才可运行

规格

| | CPU | 酷睿 i7 2600 | 酷睿 i5 2xxx | 酷睿 i3 2xxx | | | |
|--------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------------------|-------|--|--|
| 处理器 | 速度 | 3.4 GHz | 3.3 GHz | 3.3 GHz | | | |
| | 三级缓存 | 8MB | 6MB | 3MB | | | |
| | 插槽 | LGA1155 | | | | | |
| | 芯片组 | Q67用于 QG2 版: B65用于 QVG 版 | | | | | |
| | BIOS | AMI 64 Mbit SPI | | | | | |
| | PCI | 32-bit/33 MHz, 4 相 | | | | | |
| | PCIe x 1 (Gen2) | 500MB/s 每通道, 1 | | | | | |
| 扩展槽 | PCIe x 4 (Gen2) | 2.0GB/s 毎通道, 1 槽 | | | | | |
| | PCIe x16 (Gen2) | 8 GB/s 每通道, 1 槽 | | | | | |
| | 技术 | 双通道DDR3 1066/ | | | | | |
| 内存 | 最大储存能力 | 16 GB | | | | | |
| דונץ | 插槽 | 4 x 240 | | | | | |
| | 控制器 | Intel HD 芯片组 | | | | | |
| 图像 | VRAM | | 统内存时,共享内存最大 | 可达1GB | | | |
| | 接口 | 10/100/1000 Mbps | | 7,2,100 | | | |
| 以太网 | 控制器 | | 579LM, GbE LAN2: Inte | I 82583V 用于 OG2 版 | | | |
| N/VIM | 连接器 | RJ-45 x 2 用于 G2 | | 102000 7 1)] QOZ 11X | | | |
| | 最大数据传输率 | 600 MB/s | 7NX | | | | |
| | 通道 | | ATA1-2); 1个用于QVG | ₹ (SATA1) | | | |
| SATA | 最大数据传输率 | 300 MB/s | (1)(1 2), 1 /1)] @ (0 /) | X (O/(1/(1) | | | |
| | 通道 | | ATA3-6); 5个用于 QVG | 版 (SATA2-6) | | | |
| | VGA | 1 | 711710 0/, 0 713] QVO | nix (Ortific O) | | | |
| | DVI | 1个用于 QG2 版 | | | | | |
| | 以太网 | 2个用于 QG2 版: 1个用于 QVG 版 | | | | | |
| 后面板 I/O | USB | 2 Hij QG2 nx, 1 Hij QVG nx 4 | | | | | |
| лаших II O | 音频 | 2 (麦克输入, 线路输出) | | | | | |
| | 串口 | 2 (RS-232) | | | | | |
| | PS/2 | 2 (1个键盘和1个鼠 | 标) | | | | |
| | USB | | 8个用于 QVG 版 (USB 2 | 0 抑范) | | | |
| | 串口 | 4 个用于 QG2 / 1x , 8 - 232 , 1 x RS - 232 / 422 / 485 , 带自动数据流控制) | | | | | |
| | IDE | - 1/11 1 な02 (0 x 110-202, 1 x 110-202/422/400 ,中口のJXXJA///以正印J) | | | | | |
| 内部接口 | SATA | 6 (QG2 版: SATA II x4 和SATA III x2; QVG 版: SATA II x5 和 SATA III x1) | | | | | |
| ר ז בו או ניום ניי | 并口 | 1 | | | | | |
| | IrDA | 1 | | | | | |
| | DIO | - | | | | | |
| | 输出 | 系统复位 | | | | | |
| 看门狗计时器 | 间隔 | 可编程范围 1 ~ 255 | : 秒/分 | | | | |
| | Power On | | 1 GHz; DDR3 4 GB x 4 | | | | |
| 电源 | 1 OWCI OII | 3.3 V | 5 V | 12 V | 5 Vsb | | |
| 七//小 | | 1.02 A | 2.89 A | 5.88 A | 0.5 A | | |
| | | 工作状态 | 2.00 / (| | 0.071 | | |
| 环境 | | ユTF1/A窓 3FユTF1/A窓 0~60°C (32~140°F). | | | | | |
| ×1.470 | 温度 | 0~60~C (32~140~F), 取决于 CPU主频和散热解决方案 -40~85° C (-40~185° F) | | | | | |
| 外观 | 尺寸 | | | | | | |
| プトメ光 | レン | 304.8 x 244 mm (12" x 9.6") | | | | | |



订购信息

| 料号 | 芯片组 | 内存 | 显示 | USB | COM | GbE LAN | iAMT | SATA III | SW RAID |
|-------------------|-----|--------|-----------|-----|-----|---------|------|----------|---------|
| AIMB-781QG2-00A1E | Q67 | 不支持ECC | VGA + DVI | 14 | 6 | 2 | 有 | 2 | 有 |
| AIMB-781QVG-00A1E | B65 | 不支持ECC | VGA | 12 | 2 | 1 | 无 | 1 | 无 |

转接卡

| 料号 | 说明 |
|------------------|----------------------------------|
| AIMB-R4104-01A1E | 1U 转接卡,支持1个PCle x4 扩展槽 |
| AIMB-R430P-03A2E | 2U 转接卡,支持3个PCI 扩展槽 |
| AIMB-R4301-03A1E | 2U 转接卡,支持3个PCle x1 扩展槽 |
| AIMB-R431F-21A1E | 2U 转接卡,支持1个PCle x16和2个PCle x1扩展槽 |
| AIMB-R43PF-21A1E | 2U 转接卡,支持1个PCle x16和2个PCI 扩展槽 |

后挡板视图







AIMB-781QVG-00A1E

配件包

| 料号 | 说明 | 数量 |
|----------------|-----------|-----|
| 1700003194 | SATA 硬盘电缆 | x 2 |
| 1703150102 | SATA 电源线 | x 2 |
| 1960050472T000 | I/O 接口支架 | x 1 |
| 2002078110 | 快速入门手册 | x 1 |
| 2062078100 | 驱动光盘CD | x 1 |

可选配件

| 料号 | 说明 |
|----------------|----------------------------------|
| 1700002204 | 双端口USB 电缆 (27 cm), 带支架 |
| 1960047669N001 | LGA1155/1156 CPU 散热器,适用于4U和壁挂式机箱 |
| 1700008809 | 打印机端口电缆组件 |
| 1701092300 | COM端口电缆组件 |

注意: 为了避免其他品牌的CPU与AIMB-781不兼容,请务必购买适用于AIMB-781 研华专利的CPU散热器。